

抜け止め式で一括集中スイッチ付き&ブレーカー内蔵のマグネット付き電源タップ2シリーズを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、抜け止め式でブレーカー内蔵一括集中スイッチ、マグネット付き電源タップ「TAP-34MG/36MG シリーズ」と、雷ガードタップ「TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

電源タップ TAP-34MG/36MG シリーズ、TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TAP-SP-34-6MG>

「TAP-34MG/36MG シリーズ」「TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ」は抜け止め式でブレーカー内蔵一括集中スイッチ、マグネット付き電源タップです。

それぞれの製品にはブレーカーを内蔵しており、接続している機器の消費電力が許容量を超えた場合にブレーカーが作動するので、火災事故などを防止します。

一括集中スイッチは電源タップ先端に備えられており、デスクに仮固定した場合はスイッチ ON/OFF 操作を手元でスムーズに行うことができ便利です。スイッチには通電ランプが搭載されているので、通電状態が一目でわかり消し忘れを防止できます。

「TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ」には雷ガードを内蔵しており、作動中は確認ランプが常時点灯しているため、雷ガードが作動しているかどうかひと目で分かるようになっています。

差込プラグには絶縁キャップが付いているため、トラッキング火災の予防に効果的です。また、3P-2P 変換アダプタが付いているので、2P コンセントでも使用することができます。

「TAP-34/SP34MG シリーズ」は差込口 3P・4 個口で、「TAP-36/SP36MG シリーズ」は差込口 3P・6 個口です。

また、それぞれのシリーズごとにコード長 3m、5m の製品をご用意しております。

ご使用の用途、状況に合わせてお選びください。

< TAP-34MG / 36MG シリーズ、TAP-SP34MG / SP36MG シリーズ共通 >

【特長】

- 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード動作確認ランプ付きです。
※ランプが消えた状態は効果がなくなっていますので、新しいものに交換してください。(TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ)
- ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が許容量を超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
- 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
- トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
- 3P-2P 変換アダプタ付きです。
- アースターミナル付きです。
- マグネット付きなので、スチールキャビネット、デスクに取り付けできます。
- RoHS2(禁止 10 物質)対応。

<ご注意>

※消費電力が 1500W を超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の容量によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。

- ・135%電力オーバー時(2025W)/約 1 時間
- ・200%電力オーバー時(3000W)/約 4~50 秒
- ・300%電力オーバー時(4500W)/約 0.8~12 秒
- ・500%電力オーバー時(7500W)/約 0.3~4 秒

※室温 25℃の場合。

<ブレーカーが作動した場合>

※一度接続した機器をタップから外し、定格容量の 1500W 以下になるように機器を取り除き、スイッチをリセット側にして再度 ON にしてください。

【仕様】

- カラー:ホワイト
- 定格容量:15A・125V(1500W まで)
- プラグ:3P(3P→2P 変換アダプタ付き)
- 差込口:
3P・4 個口(抜け止めタイプ)(TAP-34MG シリーズ、TAP-SP34MG シリーズ)
3P・6 個口(抜け止めタイプ)(TAP-36MG シリーズ、TAP-SP36MG シリーズ)
- 差込口間隔:35mm
- アースコード長:150mm
- コード:HVCTF 1.5 平方ミリメートル×2 芯+0.75 平方ミリメートル×1 芯(アース)
- コード仕上り外形寸法:8.5mm
- コード長:
3m(TAP-34MG-3、TAP-36MG-3、TAP-SP34MG-3、TAP-SP36MG-3)
5m(TAP-34MG-5、TAP-36MG-5、TAP-SP34MG-5、TAP-SP36MG-5)
- バリスタ電圧:470V(TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ)
- 制限電圧:775V(TAP-SP34MG/SP36MG シリーズ)

■サージ耐量:2500A(1回)、2000A(2回)(TAP-SP34MG/SP36MGシリーズ)

■サイズ:

W235×D45×H26mm(TAP-34MGシリーズ、TAP-SP34MGシリーズ)

W305×D45×H26mm(TAP-36MGシリーズ、TAP-SP36MGシリーズ)

■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

■認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

【関連ページ】

スタンダードタイプ(3極タイプ)

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/standard/3p.html>

雷ガード

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html>

電源タップ特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/oatap.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。