

**ワイヤレスと有線のヘッドマイク付属で2人同時に拡声できる！
ハンズフリーで使用できるバッテリー内蔵のポータブルワイヤレス拡声器を発売。**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 哲也）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、無線と有線のヘッドマイクを使用し2人同時に音声出力可能で、micro SD カード対応で拡声した声を録音したり、録音した音声やBGMを拡声できる最大10W出力でFMラジオ搭載のポータブルワイヤレス拡声器「ポータブルワイヤレス拡声器（2人同時使用対応・音楽同時再生・マイク付・USB/microSD対応・ハンズフリー・最大10W）400-SP079」を発売しました。販売価格は8,315円（税抜）。サンワダイレクト（本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Wowma!店・Amazonマーケットプレイス店・モバイルグッズ屋）のみの限定販売です。

掲載ページ

ポータブルワイヤレス拡声器（2人同時使用対応・音楽同時再生・マイク付・USB/microSD対応・ハンズフリー・最大10W）

型番：400-SP079 販売価格：8,315円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/400-SP079>



本製品は、ワイヤレスと有線のヘッドマイク付属で、2人同時に音声出力できるバッテリー内蔵のポータブルワイヤレスマイクです。マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので、聴く側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた60波の中から1波を自動選択され、周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能で、有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用もできます。防災時などでも活用できる、FMラジオを内蔵しています。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。

USB メモリや microSD カードへの録音モードも搭載し、有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し microSD/USB メモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhone からの音楽再生 (3.5mm ステレオミニ接続) をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの 2 通りが可能で、お好みの使い方が可能です。

本製品のサイズは、約 W90×D32×H116mm (突起物除く) で、重量は約 197g です。

【仕様】

【スピーカー部】

- サイズ：約 W90×D32×H116mm (突起物除く)
- 重量：約 197g
- 材質：ABS
- 実用最大出力：10W
- 周波数特性：180Hz～20KHz
- スピーカー形式：非密閉式フルレンジスピーカー
- スピーカーユニットサイズ：3 インチ(直径約 76mm)
- ロードインピーダンス：2Ω
- マイク入力：3.5mm マイクジャック
- 外部入力：3.5mm ステレオミニジャック (AUX IN)
microSD カード (32GB 以下)
USB メモリ (32GB 以下)
- 電源：内蔵リチウムイオン電池 (3.7V 2000mAh)
- 充電ポート：microUSB
- 充電時間：約 3.5 時間 (5V/1A 充電時)
- 連続使用時間：マイク使用で約 15 時間程度 (50%音量時)、microSD・USB メモリ音楽再生時/約 15 時間程度 (50%音量時)

【ワイヤレスマイク部】

- ヘッドマイク重量：約 44g
- 型式：単一指向性エレクレット型
- 周波数特性：20Hz～16kHz
- 入力信号：ケーブルマイク (-54dB±2dB)
- 動作電圧：1V～10V
- S/N 比：-56dB 以上
- 消費電流：110mA 以下 (供給電圧 3.7V)
- インピーダンス：680Ω (1kHz)
- 電源：内蔵リチウムイオン電池 (3.7V 560mAh)
- 充電方法：USB 給電 (5V/1A)
- 充電時間：約 2 時間半
- 連続使用時間：約 4～5 時間

【有線マイク部】

- ヘッドマイク重量：約 22g

- ケーブル長：約 0.9m
- 型式：単一指向性エレクレット型
- 周波数特性：20Hz～16kHz
- 入力信号：ケーブルマイク (-46dB±2dB)
- 動作電圧：1V～10V
- S/N 比：-56dB 以上
- インピーダンス：680Ω (1kHz)

■同梱品：

拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、有線ヘッドマイク×1、マイクスポンジ×1
3.5mm ステレオミニプラグ（オス・オス）ケーブル（約 0.55m）×1、充電用 UmicroUSB ケーブル（約 0.54m）×1、ストラップ（約 0.6～1m）×1、取扱説明書×1

■生産国：中国

■取扱説明書：日本語取扱説明書有り

■保証期間：購入日より 6 ヶ月

※本製品は防水構造ではありません。

※屋外での使用目安として 30 人程度、屋内の比較的静かな環境では 50 人～60 人程度への案内が可能です。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<http://sanwa.jp/pr/400-SP079>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sp079/>

サンワダイレクト Yahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-sp079.html>

サンワダイレクト Wowma!店

<https://wowma.jp/item/342164868>

Amazon マーケットプレイス店

<http://www.amazon.co.jp/dp/product/B07LGHG5BH>

モバイルグッズ屋

https://mobile-goods.jp/products/detail.php?product_id=5374

【サンワダイレクト WEB ショップ 限定オリジナル商品】

<http://direct.sanwa.co.jp/contents/category/C009DirectOriginal.html>

【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <http://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！サンワダイレクト YouTube 公式チャンネル

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

<http://fb.me/sanwadirect>

★サンワサプライ公式アプリ「サンワガチャ」

<http://www.sanwa.co.jp/apps/gacha/index.html>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。