

2次元コード&1次元コード読み取りに対応する USB Type-C 接続のバーコードリーダーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2次元コード&1次元コード両方の読み取りに対応する USB Type-C 接続のバーコードリーダー「BCR-TC2D1BK」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：Type-C 2次元バーコードリーダー

品番：BCR-TC2D1BK 標準価格：22,000 円（税抜き 20,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-TC2D1BK>

「BCR-TC2D1BK」は USB Type-C 接続のバーコードリーダーです。

USB Type-C 接続

USB Type-C 搭載の機器で使用できます。パソコンだけでなく、iPad やスマートフォンなどに接続して使用することができます。接続した機器から電源供給されるので、専用の電源が不要です。

2次元・1次元バーコード両方の読み取りに対応

本製品では1次元コード（JAN・EAN・UPC・CODE39・GS1 など）・2次元コード（QRコード・Data Matrix など）の両方が読み取れます。QR やバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。

Shift-JIS のエンコードに対応しており、漢字などが入っている QR コードの読み取りができます。CMOS センサーを搭載しており、バーコードや QR など、どのような向きからでも読み取りが可能です。

PC やスマートフォンの画面の読み取りに対応

画面読み取りにも対応しておりパソコンやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。スマートフォンで決済をする際の QR 決済の読み込みが可能なので、コンビニなどでの利用に最適です。

その他特長

製品サイズは、約幅 73mm×奥行き 102mm×高さ 175mm で、重量が 236g です。ケーブル長は約 2m です。

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=BCR-TC2D1BK>

< BCR-TC2D1BK >

【特長】

- 2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。
 - 決済をする際の QR コードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。
 - PC やスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。
 - Type-C ポート搭載の iPad やスマートフォンでの使用が可能です。
 - CMOS センサー搭載で、バーコードや QR などのような向きからでも読み取りが可能です。
 - Shift-JIS のエンコード対応で漢字などが入っている QR コードの読み取りが可能です。
- ※Shift-JIS のみの対応になります。

【仕様】

- インターフェース：USB HID
- コネクタ形状：Type-C
- 電源：USB 給電
- PCS 値：15%
- 読取深度：40～220mm (0.33mm pcs0.9、EAN13)
- 光源：赤色 LED、白色 LED
- 走査速度 (スキャンスピード)：30 フレーム/秒
- 読取可能コード (1次元)：JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Standard 2 of 5、Code39 Full ASCII、Standard39、Aztec code、Maxi code
- 読取可能コード (2次元)：QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、Micro PDF417
- 日本語 QR コード：対応
- 読取方式：CMOS
- 分解能：2次元コード 0.1016mm
- 分解能：1次元コード 0.1016mm
- 読取角度：ピッチ/50°
スキュー/50°
チルト/360°

■消費電流（動作時）：230mA

■サイズ：約 W73×D102×H175mm

■重量：約 236g

■セット内容：取扱説明書、保証書

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad

※標準で USB ポート（C タイプコネクタ）を持つ機種

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8・7

iPad OS 13～16

Android 9～12

< 備考 >

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【関連ページ】

バーコードリーダー 有線タイプ 1次元&2次元対応

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html#wire_2D

バーコードリーダーの選び方ガイド

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html

物流現場の効率化・安全性をサポート！物流向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-TC2D1BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。