

# Xit AirBox [XIT-AIR120CW] 製品仕様

製品仕様		家電量販店向けモデル	通販向けモデル		popIn Aladdin 専用モデル
製品名	Xit AirBox				
型番	XIT-AIR120CW	XIT-AIR120CW-EC	XIT-AIR120CW-AZ	XIT-AIR120CW-Z	
一般名称	ワイヤレス テレビチューナー				
価格	オープン				
メーカー希望小売価格	18,800円(税込)				
JANコード	4935508022574	4935508022864	4935508022871	4935508022857	
外形寸法	約35mm(W)×115mm(D)×123mm(H)(突起部除く)				
質量	約190g				
消費電力	最大 12W				
電源	本体：DC 12V ACアダプタ：AC 100V 50/60Hz				
使用温度範囲	温度	0～40°C			
	湿度	5～90%RH(結露なきこと)			
チューナー数	2 ※ 1つは視聴専用、1つは録画				
対応ハードディスク容量	8TB(最大)				
録画可能時間	ハードディスク録画	2TB：約 190時間 8TB：約 760時間 ※ ビットレートはBS(HD) = 10.5GB/hで計算。			
	クラウド録画	1TB：約 450時間 ※ ビットレートは標準画質(約5Mbps)			
インターフェース	・アンテナ入力×1(F型コネクタ) ※ 地上デジタル・BS / 110度CSデジタル混合タイプ ※ BS / CSアンテナへの電源供給には対応していません。 ・LAN×1(10BASE-T/100BASE-TX) ・電源×1(DC入力) ・USB×1(Type A)				
受信放送	地上デジタルテレビ放送(ISDB-T) ※ 周波数変換パススルー方式対応 BS / 110度CSデジタルテレビ放送(ISDB-S)				
取得規格	VCCI Class B				
内容品	・本体 ・ACアダプタ ・LANケーブル ・セットアップガイド(兼保証書) ・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付) ※ アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください				
別途用意するもの	・アンテナ線 ・高速インターネット ・無線LANルーター				

# Xit Base [XIT-BAS1000T-MK] 製品仕様

製品仕様		Makuake 応援購入サイト 専用モデル
製品名	Xit Base	
型番	XIT-BAS1000T-MK	
一般名称	クラウド録画対応テレビチューナー	
価格	オープン	
メーカー希望小売価格	29,800円(税込)	
JANコード	4935508022765	
外形寸法	縦置き：約74 mm(W) × 160 mm(D) × 178 mm(H) 横置き：約170 mm(W) × 160 mm(D) × 48 mm(H) (突起部除く)	
質量	約420g	
消費電力	最大 18W	
電源	本体：DC 12V ACアダプタ：AC 100V 50/60Hz	
使用温度範囲	温度	0~40°C
	湿度	5~90%RH(結露なきこと)
チューナー数	3 ※ 最大2番組同時録画	
対応ハードディスク容量	8TB(最大)	
録画可能時間	ハードディスク録画	2TB：約 900時間 8TB：約 3600時間 ※ ビットレートは標準画質(約5Mbps)
	クラウド録画	1TB：約 450時間 ※ ビットレートは標準画質(約5Mbps)
インターフェース	・ アンテナ入力×2 (地上デジタル×1、BS・デジタル×1) ※ BS / CSアンテナへの電源供給に対応 ・ LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) ・ 電源×1(DC入力) ・ USB2.0×1 (Type A) ・ HDMI出力×1 (3840x2160p, 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x480p, 720x480i)	
受信放送	地上デジタルテレビ放送 (ISDB-T) ※ 周波数変換パススルー方式対応 BS / 110度CSデジタルテレビ放送 (ISDB-S)	
無線	赤外線受信×1 Bluetooth 4.2 + LE 無線LAN IEEE02.11 a / b / g / n / ac	
HDR対応	HDR対応 (HDR-10, HLG)	
取得規格	VCCI Class B	
内容品	・ 本体 ・ ACアダプタ ・ LANケーブル ・ HDMIケーブル ・ セットアップガイド(兼保証書) ・ miniB-CASカード(使用許諾契約書添付) ※ アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを別途ご用意ください	
別途用意するもの	・ アンテナ線 ・ 高速インターネット ・ 無線LANルーター	

# Xit wireless 動作環境 ①

動作環境(Windows)		Xit wireless(テレビ)
対応OS		Windows 11 Home / Pro、Windows 10 Home / Pro、Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro 各日本語版 (64bit版) ※ 各OSについて、最新の Windows Updateを適用する必要があります。
CPU	最低	2013年以降発売の Intel Celeron/Core i シリーズ
	推奨	Core i5 以上
ハードディスク		アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要 ※ OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。
メモリ	最低	4GB以上
	推奨	8GB以上
ディスプレイ		HDCPに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ ※ 独立したディスプレイを使用する場合は、HDCP対応ディスプレイ (HDMI/DisplayPort/DVI接続) が必要です。
グラフィックス		Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応した下記グラフィックス ※ PVP-OPM への対応が必要です。 ※ WHQL 認定ドライバが必要です。 ※ GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。
サウンド		DirectX に対応した音声出力機能
インターネット環境		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示 ・クラウド録画

動作環境(Android™)		Xit wireless(テレビ)
対応OS		Android 9以降
動作確認済み機種		Google Pixel 4a (Android 12) Google Pixel2 (Android 11) UMIDIGI A3 Pro (Android 9)
CPU	最低	ARM Dual Core 1.0GHz 以上
	推奨	ARM Quad Core 1.0GHz 以上
メモリ	最低	1GB以上
	推奨	2GB以上
ディスプレイ		1280 x 720 ピクセル以上の解像度を推奨
インターネット環境		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示 ・ながら見機能 ・クラウド録画

動作環境(Fireタブレット)		Xit wireless(テレビ)
対応機種		FireHD 10 Plus(2021、第11世代) FireHD 10(2021、第11世代) FireHD 8 Plus(2020、第10世代) Fire HD 8 (2020、第10世代) Fire HD 10 (2019、第9世代)、Fire 7 (2019、第9世代) Fire HD 8 (2018、第8世代)
対応OS		Fire OS 7 以降
インターネット環境		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示 ・ながら見機能 ・クラウド録画

## Xit wireless 動作環境 ②

動作環境 (Mac)	Xit(テレビ)
対応機種	<p>[Intel] 2013年以降発売のMac Pro 2011年以降発売のMacBook Air / MacBook Pro / iMac / Mac mini</p> <p>[Apple Silicon] 2020年以降発売のMacBook Air / MacBook Pro / iMac ※Apple Silicon搭載Mac miniについては対応しておりません。</p>
対応OS	<p>macOS Monterey (12) macOS Big Sur (11) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13)</p>
CPU	<p>Intel Core iシリーズまたは同等以上のCPU Apple Silicon M1 同等以上のCPU</p>
メモリ	2GB以上
ディスプレイ	<p>[Intel] 内蔵ディスプレイおよび、以下のポートで接続するHDCPIに対応したディスプレイ Mini DisplayPort / Thunderbolt / Thunderbolt 2 / HDMI</p> <p>[Apple Silicon] 内蔵ディスプレイのみに対応 ※Apple Silicon搭載Macでは、デジタル放送コンテンツ保護規定の観点から、Thunderbolt / USB 4 / HDMI等での外部出力には対応しておりません。</p>
インターネット環境	<p>以下の機能を利用する場合に必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アプリケーションのインストールおよびアップデート</li> <li>・視聴ランキングの表示</li> <li>・番組表のサムネイル表示</li> <li>・クラウド録画</li> </ul>

動作環境 (iOS / iPad OS)	Xit wireless(テレビ)
対応機種	<p>iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11 iPhone SE (2nd Generation) iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus、iPhone 8 iPhone 7 Plus、iPhone 7 iPhone SE (1st Generation) iPhone 6s Plus、iPhone 6s iPod touch (7th Generation) iPad Pro 11-inch (3rd Generation)、iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) iPad Pro 11-inch (2nd Generation)、iPad Pro 12.9-inch (4th Generation) iPad Pro 11-inch、iPad Pro 12.9-inch (3rd Generation) iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation) iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation) iPad Air (4th Generation)、iPad Air (3rd Generation)、iPad Air 2 iPad mini (6th Generation)、iPad mini (5th Generation)、iPad mini 4 iPad (9th Generation)、iPad (8th Generation)、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)</p>
対応OS	iOS 13 / 14 / 15、iPad OS 13 / 14 / 15
インターネット環境	<p>以下の機能を利用する場合に必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アプリケーションのインストールおよびアップデート</li> <li>・視聴ランキングの表示</li> <li>・番組表のサムネイル表示</li> <li>・ながら見機能</li> <li>・クラウド録画</li> </ul>