

間隔を空けて人々が集まる今、これまでより遠くに声を届けることができる  
ワイヤレスマイク・スピーカーセットを新発売。

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』で間隔を空けて人が集まる今、広範囲に音を届けられる大出力 200W のワイヤレスマイク・スピーカーセット「400-SP093」を発売しました。

掲載ページ

ワイヤレスマイク・スピーカーセット（PA システム・拡声器・ワイヤレスマイク 2 本付・会議/イベント/選挙対応・高出力 200W・授業・飛散・飛沫防止）

型番：400-SP093 販売価格 90,727 円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP093>

動画で特長を見る。

<https://youtu.be/AwIACAjcmbA>



**最大200Wの大出力!  
広範囲をカバーするスピーカー**

■ 音の届く範囲 (イメージ)

最大出力 40wの場合  
180~200㎡

約14m

約14m

約48m

約48m

最大出力 200w (本製品) の場合  
2300~2500㎡

本製品は最大 200W の大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーとワイヤレスマイク 2 本のセット品です。屋内環境で約 2,300~2,500 平方メートル程度での使用に最適です。

充電式のワイヤレスマイク 2 本、有線マイク 1 本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。USB メモリ内の MP3 データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵し、マイクとの同時利用も可能です。AC 電源駆動と内蔵バッテリー駆動の 2WAY 動作が可能で、電源供給のない場所での使用もでき、バッテリーは満充電から通常使用で最大 4 時間（音量 50%程度）の利用が可能です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。ミキシング機能でカラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の 2 次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力 (LINE OUT) も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。スピーカースタンド設置に対応しています。(35mm マウントホール) 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品も一緒に収納することが可能です。移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動

が楽に行えます。

本製品のサイズは約 W301×D309×H142～235mm で重量は約 512g です。

#### 【400-SP093 仕様】

##### 【スピーカー】

- サイズ：約 W300×D300×H568mm（突起物除く）
- 重量：約 12.8kg
- 実用最大出力：200W  
(135W+65W)
- 周波数特性：65Hz～20KHz
- スピーカー形式：バスレフ型フルレンジスピーカー  
(防磁設計)
- スピーカーサイズ：10 インチ（直径 254mm）
- ツイーターサイズ：1.0 インチ（直径約 25.4mm）
- ロードインピーダンス：ウーファーユニット/4Ω、ツイーターユニット/8Ω
- 対応ワイヤレスマイク：2 本
- 外部入力：φ6.3mm 標準ジャック（マイク・楽器用）×1、3.5mm ステレオミニジャック（外部音声入力用）×1、RCA（赤白）ピンジャック（外部音声入力用）×1
- 外部出力：φ6.3mm 標準ジャック（外部音声出力用）×1
- 電源：AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池（25.9V/2200mAh）
- 充電方法：AC 電源（100V）
- 充電時間：約 2 時間
- 連続使用時間：マイク使用で約 10～12 時間程度音楽再生時で約 5～6 時間程度  
(バッテリー駆動時、中間音量)
- セット内容：スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1
- 生産国：中国
- 保証期間：購入日より 6 ヶ月
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

##### 【ワイヤレスマイク】

- サイズ：口径 36×H240mm
- 重量：約 190g
- 型式：単一指向性ダイナミックマイク
- アンテナ形式：内蔵アンテナ
- 周波数特性：806.125～809.750MHz
- 発振方式：水晶制御 PLL シンセサイザー
- 電波形式：F3E
- トーン信号：35kHz
- 空中線電力：10mW
- 送信周波数安定度：20ppm 以下
- 不要輻射：2.5μW 以下
- 基準周波数偏移：±30kHz
- 最大周波数偏移：±35kHz
- 電源電圧：DC3V（単 3 形乾電池×2）

■電池寿命：約 6.5 時間（アルカリ電池使用時）

■感度：-76±3dB

■インピーダンス：220Ω

■生産国：中国

■保証期間：購入日より 6 ヶ月

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

### 【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP093>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sp093/>

サンワダイレクト PayPay モール店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sp093/>

au PAY マーケット店

<https://wowma.jp/item/478954223>

サンワダイレクト Amazon 店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B08PDY1NFW/>

### 【YouTube 埋め込み動画タグ】

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AwIACAjcmBA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

### 【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <https://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

[https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app\\_198603016873563](https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563)

### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。