

SIAA 認証済みの抗菌仕様で、Bluetooth 対応の 2 次元バーコードリーダーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、SIAA 認証済みの抗菌仕様で、Bluetooth 対応の 2 次元バーコードリーダー「BCR-BT2D3W」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：Bluetooth 対応 2 次元バーコードリーダー（抗菌）

品番：BCR-BT2D3W 標準価格：35,200 円（税抜き 32,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-BT2D3W>

「BCR-BT2D3W」は Bluetooth 対応の 2 次元バーコードリーダーです。

医療現場や公共の場所での使用に安心な抗菌タイプ

SIAA 認証済みの抗菌仕様で、清潔さが求められる場所や不特定多数の人が使う場所でも安心してお使いいただけます。病院・図書館・工場・飲食店などのレジでの使用におすすめです。

1 次元 & 2 次元コードに対応

QR コード・GSI・DataMatrix などの 2 次元コード、JAN・CODE39・UPC・EAN などの 1 次元コードに対応しており、120 フレーム/秒の高速読み取りが可能です。

また、日本語 QR コードの読み取りに対応しています。

移動しながら使用できるワイヤレス接続

Bluetooth 接続なので、ワイヤレスでパソコンにデータを送信します。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットでも使用できるため、スマートフォンやタブレットと接続して移動しながら使用もできます。

PC やスマートフォンの画面の読み取りに対応

画面読み取りにも対応しており、パソコンやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。スマートフォンで決済をする際の QR 決済の読み込みが可能なので、コンビニなどでの利用に最適です。

オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■画像のダウンロードはこちらから

BCR-BT2D3W

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=BCR-BT2D3W>

< BCR-BT2D3W >

【特長】

- SIAA の抗菌に対応しており、病院などでの使用にオススメです。
 - 手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。
 - QR コードなどの 2 次元コードの読み取りに対応しています。
- ※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- JAN や Codabar/NW-7 などの 1 次元コードに対応しています。
 - パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。
 - Bluetooth での接続なのでパソコン以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。
 - オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。
 - 日本語 QR コードの読み取りに対応しています。

【仕様】

- 適合規格：Bluetooth 4.2
 - 通信範囲：70～100m（屋外環境）
- ※使用環境によって異なります。
- 電源：リチウムイオン電池
 - 動作時間/回数：約 14 時間、充電時間は約 4 時間
 - バーコード種類（1 次元）：JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7（Codabar）、Interleaved 2 of 5（ITF）、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14
 - バーコード種類（2 次元）：QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix
 - PCS 値：20%
 - 光源：白色 LED
 - 走査速度（スキャンスピード）：120 フレーム/秒
 - 読み取り方式：CMOS

■日本語 QR コード：対応

■読み取り深度：EAN13 (13mil) /3~27cm、UPC (13mil) /4~25cm、Code39 (5mil) /3~10cm、Code39 (20mil) /8~40cm、QR Code (20mil) /2~20cm、PDF417 (6mil) /3~9cm

※コードの解像度によって異なります。

■保護等級：IP42

■読取角度：ピッチ/60°、スキュー/70°、チルト/360°

■消費電流：動作時/240mA、待機時/90mA

■環境：動作温度/0~50°C、湿度/5~95%（結露なきこと）、保存温度/-10~60°C、湿度/5~95%（結露なきこと）

■耐衝撃：1.2m（コンクリート）

■サイズ：W118.5×D50×H25mm

■重量：約 98g

■付属品：充電用 USB ケーブル、ストラップ、設定コード一覧、読み取りコード設定一覧、取扱説明書・保証書

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone

※Bluetooth を搭載する機種。

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.15~10.12

Android 8~12、iPadOS 13~15、iOS 10~15

【関連ページ】

バーコードリーダー

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html

バーコードリーダーの選び方ガイド

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html

バーコードリーダー よくある質問・設定方法

https://www.sanwa.co.jp/support/barcode_reader_qa/index.html

物流現場の効率化・安全性をサポート！物流向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html

オフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-BT2D3W>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。