

## ワイヤレスマイクが2本同時に使える拡声器スピーカーを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、ワイヤレスマイクが2本同時に使えて、スピーチしながら音楽も流せる拡声器スピーカー「MM-SPAMP7」を発売しました。

### 【掲載ページ】

#### ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー MM-SPAMP7

<http://sanwa.jp/pr/MM-SPAMP7>



「MM-SPAMP7」は、拡声器スピーカーとワイヤレスマイク2本のセット製品です。

2本のワイヤレスマイクを使って同時に話せるため、セミナーなどの司会進行を2人で行う場合に最適です。また、ワイヤレスなのでケーブルによる距離の制限がなく、登壇者と聴衆で質疑応答を行う場合などに便利です。

拡声器には外部音声入力用の3.5mmステレオミニジャックがあり、音楽プレーヤーなどを接続して音楽を再生できます。マイクの音声とBGMとを同時に音声出力ができるので、結婚式・二次会の余興などにも使えます。また、複数台のスピーカーを接続して同じ音声を流すことができ、大きな会場であっても四隅に拡声器を設置するなどで対応可能です。

拡声器スピーカーには手持ちハンドルが付いており、持ち運びに便利です。また、拡声器とマイク・ACアダプタなどと一緒に収納できる専用バッグも付属しており、まとめて持ち運び・保管できます。

拡声器のサイズは幅297×奥行き133×高さ152mmで、重量は3400gです。外部マイク入力端子が2つあり、2台の有線マイクを追加で接続できます。電源は家庭用ACアダプタ、または単三乾電池6本で、単三乾電池で作動するため屋外でも使用可能です。また、三脚取り付け穴があり、市販の三脚を使用して取り付けることができます。

ワイヤレスマイクはサイズが口径直径36×長さ240mmで、重量は190gです。単一指向性のダイナミックマイクで、発言者の声を忠実に再現します。

<MM-SPAMP7>

## 【特長】

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
  - ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
  - ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できるため周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
  - 有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク有線タイプ(MM-SPHM1・別売り)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。
  - 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
  - スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
  - 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
  - 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
  - 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
  - 電源は通常の家計用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
  - 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。
- ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。
- 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。
  - 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。

## 【仕様】

<スピーカー部>

- 実用最大出力:20W(10W+10W)
- 周波数特性:180~15000Hz
- スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
- スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)
- ロードインピーダンス:8Ω
- 入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)
- 電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
- サイズ:W297×D133×H152mm
- 重量:3400g
- 付属品:ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1、取扱説明書

<ワイヤレスマイク部>

- 型式:単一指向性ダイナミックマイク
- アンテナ形式:内蔵アンテナ
- 周波数特性:806.250~809.500MHz

- 発振方式:水晶制御 PLL シンセサイザー
- 電波形式:F3E
- トーン信号:32.768kHz
- 空中線電力:10mW
- 送信周波数安定度:20ppm 以下
- 不要輻射:2.5  $\mu$ W 以下
- 基準周波数偏移:±30kHz
- 最大周波数偏移:±35kHz
- 電源電圧:DC3V(単三乾電池×2)(別売)
- 電池持続時間:約 6.5 時間(アルカリ電池使用時)
- 感度:-76±3dB
- インピーダンス:220  $\Omega$
- サイズ:口径直径 36×240mm
- 重量:190g

#### 【関連ページ】

拡声器スピーカー

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/kakuseiki/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。